

Оглавление

1.	Правила эксплуатации и безопасности	1
1.1.	Введение	1
1.2.	Безопасность. Общие положения	1
1.3.	Безопасная эксплуатация телефона	1
1.3.1.	Общие правила	1
1.3.2.	Правила пользования телефоном	2
1.3.3.	Эксплуатация аккумуляторной батареи	3
1.3.4.	Эксплуатация зарядного устройства	4
1.3.5.	Уход за телефоном и аксессуарами	5
2.	Описание телефона	6
2.1.	Внешний вид	6
2.2.	Клавиши управления	7
3.	Начало работы	8
3.1.	SIM-карта	8
3.1.1.	Установка SIM карты	8
3.1.2.	PIN1	8
3.1.3.	PIN2	9
3.2.	Зарядка аккумулятора	9
4.	Ваш телефон	10
4.1.	Звонки	10
4.2.	Клавиши навигации	10
4.3.	Цифровые клавиши	10
4.4.	Основные индикаторы	10
5.	Язык и способы ввода	11
6.	Типы сигналов вызова	11
7.	Группы	11
8.	Основные функции	12
8.1.	Включение телефона	12
8.2.	Выключение телефона	12
8.3.	Карта памяти micro-SD (T-Flash)	12
8.4.	Совершение вызова	12
8.5.	Ответ на входящий вызов	13
8.6.	Переключение между вызовами	13
8.7.	Быстрый набор	13
8.8.	Набранные ранее номера	13
8.9.	Опции во время звонка	13
8.10.	Пропущенные вызовы	13
8.11.	Голосовая почта	13
9.	Меню телефона	14
9.1.	Телефонная книга	14
9.2.	Сообщения	14
9.2.1.	SMS сообщения	14

9.2.2.	MMS сообщения	15
9.2.3.	E-mail	15
9.2.4.	Голосовая почта	15
9.2.5.	Широковещательные сообщения	15
9.3.	Журнал вызовов	15
9.4.	Установки	16
9.4.1.	Сеть	16
9.4.2.	Безопасность	16
9.5.	Мультимедиа	17
9.5.1.	Фотокамера	17
9.5.2.	Фотоальбом	17
9.5.3.	Видеокамера	17
9.5.4.	Видеоальбом	17
9.5.5.	Аудио плеер	17
9.5.6.	Диктофон	17
9.6.	Развлечения	17
9.7.	Приложения	18
9.8.	Услуги	18
9.9.	Мои файлы	19
10.	Работа с текстом	20
11.	Приложение I Устранение неполадок	21
12.	Приложение II Глоссарий	23
13.	Список авторизованных сервисных центров Fly	25

1. Правила эксплуатации и безопасности

1.1. Введение

Благодарим за выбор сотового GSM/GPRS телефона Fly DS420.

Прочтение настоящего руководства позволит использовать все возможности данного телефона.

Сотовый телефон Fly DS420 предназначен для работы в GSM/GPRS сетях. Телефон Fly DS420 обеспечивает не только голосовую связь, но также имеет и массу дополнительных функций.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в данное Руководство без предварительного уведомления.

1.2. Безопасность. Общие положения

- При утере телефона или его краже необходимо срочно сообщить оператору о происшедшем и заблокировать SIM карту. Это позволит избежать дополнительных расходов на оплату трафика.
- При контактах с абонентскими службами операторов (при утере или краже) может потребоваться знание IMEI телефона. Номер IMEI напечатан на наклейке, находящейся под батареей на корпусе телефона. Также номер IMEI можно узнать, набрав комбинацию *#06#. Рекомендуется записать и сохранить номер IMEI.
- Дополнительные меры предосторожности:
 - Устанавливайте PIN код самостоятельно и меняйте его в случае, если он стал известен третьим лицам.
 - При вождении автомобиля рекомендуется убирать телефон из поля зрения водителя.
 - Следуйте правилам пользования мобильной связью за рулём.

1.3. Безопасная эксплуатация телефона

Перед использованием сотовым телефоном ознакомьтесь со следующими правилами.

1.3.1. Общие правила

- Необходимо соблюдать правила пользования сотовыми телефонами в самолетах, лечебных учреждениях и прочих местах, где существуют ограничения на пользование мобильной связью, связанные с созданием помех для чувствительного к ним оборудования.
- Необходимо следовать правилам пользования мобильной связью за рулём. Используйте функцию «Хэндс Фри» или остановите машину на время разговора.
- Необходимо соблюдать правила и рекомендации пользования сотовыми телефонами на заправках, химических производствах и в прочих местах, где возможно наличие горючих материалов.

- При нахождении в местах, где используются горючие смеси, на заправках, химических производствах и т.д. необходимо неукоснительно соблюдать правила и рекомендации пользования сотовыми телефонами в данных местах.
- Во избежание травм, необходимо хранить телефон и его аксессуары в недоступных для детей местах.
- Для предотвращения повреждения и выхода из строя телефона и его аксессуаров (аккумулятора, зарядного устройства) необходимо использовать только оригинальные аксессуары. Использование неоригинальных аккумулятора или ЗУ может привести к течи аккумулятора или его воспламенению.
- Не рекомендуется располагать телефон вблизи с чувствительными к электромагнитному излучению электронными медицинскими и прочими приборами, такими, как электронные слуховые аппараты, кардиостимуляторы, а также детекторы дыма и т.п. В случае возникновения сбоев в работе приборов необходимо проконсультироваться с их изготовителями.
- Во избежание выхода телефона из строя или его воспламенения не рекомендуется подвергать его сильным ударам.
- Запрещается помещать телефон и его аксессуары в микроволновые печи. Это может привести к непредвиденным последствиям, от выхода из строя оборудования до пожара.
- Запрещается использование телефона в атмосфере легковоспламеняющихся газов. Это может привести к пожару.
- Не рекомендуется подвергать телефон воздействию высоких температур, давления влажности, что может привести к его выходу из строя.

1.3.2. Правила пользования телефоном

- Запрещается разбирать телефон и его элементы. Это может привести к выходу его из строя и протечке аккумулятора.
- Берегите от ударов жидкокристаллический дисплей телефона. В случае повреждения дисплея и попадания жидкокристаллического вещества в глаза, необходимо срочно промыть глаза водой и обратиться к врачу.
- В редких случаях излучение мобильного телефона при его использовании внутри салона автомобиля может приводить к сбоям в работе электронных систем автомобиля. Расположение телефона в зоне работы подушек безопасности может привести к серьезным травмам в случае срабатывания подушки безопасности.
- Использование острых предметов для нажатия клавиш клавиатуры может привести к её выходу из строя.
- Расположение сотового телефона в тесном контакте с магнитными картами, кредитными картами, флоппи-дисками и другими магнитными но-

сителями информации может привести к потере информации на этих носителях.

- К включенному сотовому телефону могут притягиваться мелкие металлические предметы, которые могут послужить причиной поломки телефона.
- Попадание жидкостей в телефон может привести к короткому замыканию или протечке аккумулятора или иным неисправностям. При попадании жидкости в телефон необходимо как можно быстрее вынуть аккумулятор из телефона и обратиться в сервисную службу.
- Излучение сотового телефона может являться причиной помех для других устройств связи, в том числе обычных телефонов, теле и радиоприемников, офисного оборудования.

1.3.3. Эксплуатация аккумуляторной батареи

- Разборка или модификация аккумулятора может привести его к неисправностям, таким как утечка жидкости, перегрев или воспламенение.
- Необходимо придерживаться существующих правил при утилизации старых и вышедших из строя аккумуляторов.
- Помещение аккумулятора в огонь может привести к его воспламенению или взрыву.
- Применение усилий при установке/выемке аккумулятора в телефон может привести к его повреждению.
- Применение острых предметов для установки/выемки аккумулятора в телефон может привести к его повреждению.
- Не следует ничего припаивать к контактам аккумулятора. Это может привести к его повреждению, перегреву и воспламенению.
- Попадание аккумуляторной жидкости в глаза может привести к слепоте. В случае попадания аккумуляторной жидкости в глаза, необходимо срочно промыть глаза водой и обратиться к врачу.
- Не рекомендуется оставлять аккумулятор рядом с нагревательными приборами. Это может привести к утечке жидкости, перегреву или воспламенению.
- При перегреве аккумулятора, изменении цвета, деформации корпуса в процессе его использования или хранения необходимо его заменить на новый.
- Попадание аккумуляторной жидкости на кожу может привести к ожогу. Необходимо срочно смыть жидкость водой и, при необходимости, обратиться к врачу.
- При появлении течи аккумулятора или появления запаха необходимо аккуратно вынуть аккумулятор в отдалении от открытого огня, чтобы не привести к его возгоранию.
- Контакт аккумулятора с водой может привести к его перегреву или коррозии.

- Перегрев аккумулятора, в том числе от попадания прямых солнечных лучей может привести к его протечке, понижению его ёмкости, сокращению срока службы.
- Хранить аккумулятор желательно в затененном месте вдали от солнечных лучей.
- Срок службы аккумуляторной батареи ограничен. Он зависит от количества циклов зарядки. Если аккумулятор перестает заряжаться, это означает окончание его срока службы и его необходимо заменить на новый.

1.3.4. Эксплуатация зарядного устройства

- Самостоятельная разборка или модификация зарядного устройства может привести к травмам, поражениям электрическим током возгоранию или выходу из строя зарядного устройства.
- Зарядное устройство предназначено для работы с сетями переменного тока напряжением 220 V. Использование зарядного устройства с сетями другого напряжения может привести к повреждению, как самого зарядного устройства, так и телефона и аккумулятора.
- Запрещается замыкать выходные контакты зарядного устройства. Это может привести к поражению электрическим током, задымлению или порче зарядного устройства.
- Повреждение кабеля зарядного устройства может привести к его возгоранию или поражению электрическим током.
- Рекомендуется регулярно удалять пыль с контактов зарядного устройства.
- Не рекомендуется располагать вблизи включенного в сеть зарядного устройства посуду с жидкостью. Попадание капель жидкости на зарядное устройство может привести к короткому замыканию и повреждению зарядного устройства.
- При попадании жидкости на зарядное устройство необходимо срочно выключить питание во избежание короткого замыкания, поражения электрическим током воспламенения или порчи зарядного устройства.
- Во избежание короткого замыкания, поражения электрическим током воспламенения или порчи зарядного устройства не рекомендуется использование зарядного устройства в ваннных комнатах и других помещениях с повышенной влажностью.
- Во избежание поражения электрическим током не рекомендуется прикасаться к включенному зарядному устройству мокрыми руками.
- Для предотвращения короткого замыкания и воспламенения зарядного устройства необходимо следить, чтобы на провод зарядного устройства не устанавливались тяжелые объекты.
- Перед чисткой зарядного устройства необходимо его отключить от сети переменного тока.

- Запрещается вынимать зарядное устройство из розетки сети переменного тока, вытаскивая его за кабель. Это может привести к повреждению кабеля, короткому замыканию и воспламенению зарядного устройства.
- Не рекомендуется располагать включенное зарядное устройство на влажных и запыленных поверхностях, а также вблизи телевизионных и радиоприемников (работающее зарядное устройство может создавать помехи, влияющие на качество звука и изображения).

1.3.5. Уход за телефоном и аксессуарами

- Телефон, аккумулятор и зарядное устройство не защищены от влаги. Для сроков эксплуатации телефона и аксессуаров их необходимо беречь от попадания влаги и не использовать в ванных комнатах, помещениях с повышенной влажностью, под дождем.
- Для чистки телефона, аккумулятора и зарядного устройства рекомендуется использовать мягкую материю.
- При уходе за телефоном и аксессуарами не рекомендуется применять алкоголь, бензин и прочие растворители.
- Загрязнение контактов разъема зарядного устройства может быть причиной плохого электрического контакта и, как следствие, невозможность зарядки аккумулятора.


Внимание: Пожалуйста, не выбрасывайте отработанный аккумулятор вместе с бытовыми отходами. Отправьте ее в специализированный пункт по переработке аккумуляторов.



2. Описание телефона

2.1. Внешний вид





2.2. Клавиши управления

1	Клавиши уровня громкости
2	Дисплей
3	Левая софт клавиша
4	Клавиша Вызов
5	Буквенно-цифровые клавиши
6	Динамик
7	4-х позиционная навигационная клавиша и клавиша Ok
8	Правая софт клавиша
9	Клавиша Отмена
10	Разъем для подключения Зарядного устройства и гарнитуры
11	Объектив камеры
12	Крышка аккумуляторного отсека

3. Начало работы

3.1. SIM-карта.

При регистрации номера у оператора сети вы получите SIM (Subscriber Identity Module) карту.

После установки SIM карты вам будут доступны функции телефона; в ней хранятся многие параметры связи, а также ваша персональная информация, включая PIN (Personal Identification Number) код, адресную книгу, SMS и другие дополнительные системные услуги. При утере карты немедленно свяжитесь с оператором сети.

Внимание: Никогда не сгибайте и не царапайте Вашу SIM карту, избегайте контактов с водой, пылью и статическим электричеством;

3.1.1. Установка SIM карты



Перед установкой или извлечением SIM карты отключите телефон от источника внешнего питания.

- 1) Снимите аккумулятор.
- 2) Установите карту SIM металлическими контактами вниз и задвиньте ее до упора в гнездо. Обратите внимание на правильное положение срезанного угла карты SIM.
- 3) Установите аккумулятор в телефон.

Внимание: Если Вы используете одну карту SIM, Вы должны установить ее в слот для основной карты SIM(см. рисунок).

3.1.2. PIN1

Персональный идентификационный код. Защищает Вашу SIM-карту от несанкционированного использования. Этот код программируется в SIM-карте. Если включена функция запроса PIN-кода, телефон будет запрашивать его

при каждом включении. Во время ввода на экране будет отображаться символ “*”.

3.1.3. PIN2

Этот код необходим для активации и управления некоторых функций и услуг сети. Если Вы ввели неправильный PIN2-код 3 раза подряд, SIM-карта блокируется. Для ее разблокировки требуется PUK2-код.

Внимание: Если Вы введете неверный PIN или PIN2 код три раза подряд, ваша SIM-карта будет заблокирована. Для разблокирования немедленно обратитесь к Вашему оператору связи.

3.2. Зарядка аккумулятора

Для достижения лучших характеристик работы аккумулятора проведите три полных цикла перезарядки аккумулятора.

Подсоедините разъем зарядного устройства к телефону, после чего, подключите Ваше зарядное устройство к источнику питания. На экране телефона отобразится индикатор зарядки телефона. Если аккумулятор полностью разряжен, тогда потребуется несколько минут, перед тем как на экране отобразится индикатор зарядки телефона или до того, как телефон можно будет использовать для осуществления вызова.

Когда на экране отобразится полная зарядка телефона, отключите зарядное устройство от источника питания и от телефона.

Рекомендации: Производите зарядку Вашего телефона в хорошо проветриваемых помещениях, в помещениях где отсутствует влажность и температура окружающей среды находится в диапазоне $-10^{\circ}\text{C} \sim +25^{\circ}\text{C}$. Используйте только оригинальное зарядное устройство. Использование других зарядных устройств может быть опасным и привести к потере гарантии производителя.

Внимание: Время работы от аккумулятора зависит от разных факторов, таких как, уровень приема сигнала, настройка сети и телефона. Если Вы не используете дополнительную карту SIM, то отключите питание в разделе меню “Установки/Сеть/Вторая SIM-карта/Установки питания” для увеличения времени работы аккумулятора.

4. Ваш телефон

4.1. Звонки

Клавиша вызова используется для осуществления вызова через основного оператора. Введите номер телефона или выберите номер из телефонной книги после чего нажмите клавишу вызова. При входящем вызове, данная клавиша позволит принять звонок. Нажав на клавишу вызова в режиме ожидания, Вы можете посмотреть ранее набранные номера.

Левая программная клавиша используется для осуществления вызова через сеть второго оператора, при условии, что Вы ввели номер самостоятельно или выбрали из телефонной книги.

Клавиша включения и выключения служит для завершения или отмены вызова, а также для возврата телефона в режим ожидания, если вы находитесь в меню телефона. Удерживая данную клавишу более 2 секунд, Вы можете включать/выключать Ваш телефон.

Для вызова Опций, которые отображаются в левом нижнем углу экрана телефона, используйте центральную клавишу навигации.

4.2. Клавиши навигации

В разделе меню "Установки/Стандартные/Клавиши навигации" Вы можете присвоить клавишам навигации различные функции телефона. Правая программная клавиша служит для быстрого доступа к телефонной книге. При работе с телефоном функции правой и левой программной клавиши отображаются в нижней части дисплея.

4.3. Цифровые клавиши

Цифровые клавиши от 0 до 9 и клавиши *, # используются для ввода номера, пароля, сообщений.





Для осуществления международного вызова нажмите и удерживайте клавишу "*" до тех пор пока на экране не появится символ "+".









Нажмите и удерживайте клавишу "#" для отключения/включения звука телефона.

Вы можете присвоить клавишам от 2 до 9 телефонные номера для быстрого вызова, для этого зайдите в меню телефона "Установки/Стандартные/Быстрый набор".

4.4. Основные индикаторы

Приведенные ниже индикаторы Вы можете наблюдать в верхней части дисплея телефона:

	Уровень принимаемого сигнала
	Уровень зарядки аккумулятора
	Клавиатура заблокирована
	Включен будильник

	Получено новое SMS сообщение или буфер SMS переполнен
	Получено новое MMS сообщение
	Индикация пропущенных вызовов
	Активно подключение по GPRS
	Активирован режим сигнализации о входящем вызове «Только звук»
	Активирован режим сигнализации о входящем вызове «Вибрация и звук»
	Активирован режим сигнализации о входящем вызове «Только вибрация»
	Активирован режим сигнализации о входящем вызове «Вибрация, затем звук»

5. Язык и способы ввода

Телефон поддерживает Русский язык. Для ознакомления с вводом сообщений обратитесь к соответствующей главе.

6. Типы сигналов вызова

Телефон имеет встроенный виброрезонатор. Вы можете установить один из четырех сигналов оповещения: Звонок, Вибрации и звонок, Вибрации, Вибрации затем звонок.

7. Группы

Вы можете упорядочить ваши телефонные записи по различным группам. Доступны следующие группы: Семья, Друзья, Коллеги, VIP, Другие. Для каждой группы вы можете установить свою мелодию вызова.

8. Основные функции

8.1. Включение телефона

Нажмите и удерживайте клавишу включения и выключения для включения телефона. Если у вас активирован PIN-код, то у вас появится приглашение на ввод PIN-кода. После того как телефон автоматически найдет Вашу сеть и зарегистрируется в ней, на дисплее телефона отобразится название оператора и вы сможете совершать и принимать звонки. Если на дисплее телефона появится надпись "Вставьте карту SIM", выключите телефон и проверьте правильность установки карты SIM. Если в Вашем телефоне активирована дополнительная защита, то вам потребуется ввести пароль. Пароль по умолчанию "1122".

8.2. Выключение телефона

Для того чтобы выключить телефон, нажмите и удерживайте клавишу включения и выключения, после чего на экране появится анимация и телефон выключится. Не выключайте телефон путем отсоединения аккумулятора, это может привести к потере данных.

8.3. Карта памяти micro-SD (T-Flash)

Вы можете использовать емкость своей карты памяти для хранения различных данных, а также просмотреть содержимое карты памяти на компьютере, для этого соедините Ваш телефон с PC через USB-кабель.

Использование телефона в режиме WEB камеры

Используйте Ваш телефон для проведения видеоконференций через интернет. Для этого подключите Ваш телефон к компьютеру через USB-кабель, затем переключите телефон в режим WEB-камеры. Если вы используете операционную систему Windows 2000, Вам потребуется установить дополнительно драйвер WEB-камеры.

8.4. Совершение вызова

Для осуществления международного вызова, введите "+" код страны, код города, номер абонента и нажмите на клавишу вызова. Правая программная клавиша служит для удаления последнего введенного символа. При наборе номера на дисплее гут появятся следующие сообщения:

- "Линия занята" номер по которому вы пытаетесь дозвониться занят или не существует.
- "Отклонен" Ваш вызов попадает под ограничения вызовов. Проверьте функцию ограничения звонков в телефоне.

Для осуществления вызова через второго оператора связи после ввода номера нажмите на левую программную клавишу. Вы можете регулировать громкость динамика во время разговора используя клавиши регулировки громкости.

8.5. Ответ на входящий вызов

Когда на Ваш телефон поступает входящий вызов, Вы можете Ответить на звонок или Отвергнуть.

- Нажмите клавишу Вызова для ответа на звонок.
- Нажмите клавишу включения выключения если вы хотите отвергнуть звонок.

Если у вас подключена услуга определения номера, на дисплее Вашего телефона отобразится номер абонента или Имя, если текущий абонент записан в Вашей телефонной книге.

8.6. Переключение между вызовами

Когда Вы разговариваете по одной линии, Вы можете принять вызов через дополнительную карту SIM. При этом абонент переведется в режим удержания. Для переключения между вызовами выберите навигационной клавишей Вверх/Вниз одну из двух линий после чего нажмите левую программную клавишу.

8.7. Быстрый набор

Когда вы присвоите клавишам 2 – 9 номера абонентов, Вы можете вызвать их удерживая нужную клавишу более 2 секунд.

8.8. Набранные ранее номера

Телефон может хранить 20 ранее набранных номеров. Нажмите клавишу вызова в режиме ожидания. Используя клавиши навигации, выберите требуемый номер и нажмите клавишу вызова для установления связи.

8.9. Опции во время звонка

Выберите Опции во время разговора и вы сможете Удержать вызов, Завершить вызов, осуществить Новый вызов, просмотреть Телефонную книгу, послать SMS, записать разговор на Диктофон, Выкл. Микрофон.

8.10. Пропущенные вызовы

Когда Вы не смогли ответить на входящий вызов, на экране будет отображаться информация о пропущенном вызове. Нажмите на левую программную клавишу для просмотра пропущенных вызовов.

8.11. Голосовая почта

Вы можете настроить включение автоответчика когда Вы не желаете отвечать на звонок. Когда Вам оставяют голосовое послание, на дисплее телефона отобразится индикатор голосового сообщения. Для связи с голосовым ящиком удерживайте клавишу #1.

9. Меню телефона

9.1. Телефонная книга

Вы можете вести свой справочник телефонных номеров как в памяти телефона, так и на SIM карте. В памяти телефона Вы можете хранить до 390 записей. Емкость SIM карты определяется ее типом. Слева от записи отображается значок места хранения.

При работе с записями в телефонной книги Вам будут доступны следующие опции:

Отправить SMS: Вы можете отправить SMS сообщение на выбранный номер.

Просмотр: Отображает полную информацию о выбранном Вами контакте.

Изменить: Изменение текущей записи

Удалить: Функция удаления выделенной записи.

Копировать: Копирует ваши записи на SIM или в память телефона.

Переместить: Копирует ваши записи на SIM или в память телефона, с последующим удалением.

Поиск: Поиск абонента по первым трем буквам.

Добавить запись: Добавить новую запись в телефонную книгу.

Копировать все: Вы можете скопировать записи с различных SIM карт в память телефона или из памяти телефона на различные SIM карты.

Удалить все: Удаляет все записи из телефонной книги. Пароль по умолчанию "0000"

Группы: Управление группами.


Установки: Просмотр свободного места, выбор места хранения записи.

Фото абонента: Вы можете присвоить изображение к выбранной записи.

Мелодия: Установить отдельную мелодию для выбранной записи.

Видео: Установить видеоклип для выбранной записи.

9.2. Сообщения

Вы можете просматривать, редактировать, принимать текстовые и мультимедийные сообщения и сообщения электронной почты. При получении нового сообщения на дисплее телефона отобразится индикатор  и прозвучит установленная мелодия для сообщений. Все отправляемые Вами сообщения попадают в центр обработки сообщений Вашего оператора (SMS центр).

9.2.1. SMS сообщения

Входящие: При просмотре сообщений в папке Входящие Вы можете совершить следующие действия: Ответить на сообщение, Удалить, Переслать другому адресату, позвонить отправителю, сохранить.

Отправленные: Здесь хранятся сообщения ожидающие доставки.

Новое сообщение: Выберите тип сообщения которое вы хотите отправить. После набора сообщения Вы сможете: Отправить сообщение, сохранить для отправки позже, отправить нескольким адресатам, послать в группу.

Шаблоны: Здесь хранятся шаблоны сообщений.

Установки: Здесь вы можете задать формат сообщений, установить период доставки, получение отчета о доставке, настроить место хранения сообщений.

9.2.2. MMS сообщения

Сервис мультимедиа сообщений позволяет Вам отправлять и принимать текстовые сообщения, видео клипы и музыку. Ваш телефон не может принять или отправить MMS сообщение, размер которого больше определенного лимита. Данные сообщения могут быть отправлены с телефона на телефон или с телефона в интернет, и наоборот.

Создать MMS: Укажите тему сообщения, получателей, после чего вы сможете отправить сообщение, сохранить или задать дополнительные параметры.

Входящие MMS: Здесь хранятся поступающие к Вам MMS сообщения.

Исходящие MMS: Здесь хранятся сообщения ожидающие доставки.

Черновики: В этой папке хранятся черновики сообщений, которые не были отправлены.

Шаблоны: Здесь хранятся шаблоны сообщений.

Внимание: Вы можете отправлять MMS сообщения только с основной карты SIM.

9.2.3. E-mail

Встроенный E-mail клиент позволяет получать и отправлять Вашу почту интернет. Произведите первичные настройки почты интернет, в соответствие с настройками почтового сервера. В настройка E-mail установите протокол передачи, адрес сервера приема/отправки сообщений, после чего Вы сможете полноценно работать с почтой.

Внимание: Вы можете отправлять сообщения электронной почты только с основной карты SIM.

9.2.4. Голосовая почта

Установите номер голосовой почты с помощью данного пункта. Номер предоставляется вашим оператором сотовой связи.

9.2.5. Широковещательные сообщения

Позволяет принимать от оператора сотовой связи сообщения на различные темы такие как: погода, дорожная ситуация, финансы. О наличии данной услуги можно узнать у Вашего оператора сотовой связи. Укажите здесь предпочтительный язык сообщений и номера каналов.

9.3. Журнал вызовов

В данном разделе меню Вы можете просмотреть набранные ранее номера, пропущенные вызовы, неотвеченные вызовы, а также длительность вызова.

Пропущенные: Отображается список неотвеченных номеров.

Исходящие: Здесь хранится список набранных номеров.

Входящие: Здесь хранится список принятых номеров.

Удалить: Вы можете очистить все списки сразу или выбрать конкретную папку.

Время: Здесь Вы можете проверить длительность последнего звонка, всех принятых звонков или всех исходящих звонков.

SMS счетчик: Отображает информацию о количестве всех пересланных и принятых SMS.

GPRS счетчик: Отображает информацию о переданных данных через GPRS.

9.4. Установки

Профили. Телефон содержит 6 профилей для различных ситуаций: Основной, Уличный, Домашний, Собрание, Наушники, bluetooth. Вы можете изменить настройки профилей. Для этого выберите профиль и нажмите Редактировать.

Стандартные: В этом разделе вы можете установить Дату и Время, Язык, Метод ввода, установить таймер вкл./выкл. Телефона, установить заставку дисплея, а также отображение информации на дисплее.

Быстрый набор: Здесь вы можете присвоить клавишам от #2 - #9 номера телефонов для быстрого вызова.

Клавиши навигации: Установите функции для клавиш навигации.

Автообновление: Если ваш оператор связи поддерживает синхронизацию времени, Вы можете активировать функцию синхронизации времени.

Подсветка: Настройки подсветки телефона.

Опции вызова: В этом разделе вы можете настроить переадресацию вызовов, определение номера, ограничения на звонки(требуется поддержка оператором), ежеминутный сигнал оповещения, повторный набор.

9.4.1. Сеть

Установите тип нахождения сети оператора(автоматический или в ручную), предпочтительные сети(если вы часто перемещаетесь по стране), GPRS подключение.

9.4.2. Безопасность

SIM защита: установка блокировки SIM.

Пароль телефона: Установка запроса пароля телефона. Пароль по умолчанию "0000".

Блокировка клавиатуры: Автоматическая блокировка клавиатуры.

Если вам необходимо заблокировать клавиатуру немедленно, нажмите и удерживайте правую клавишу меню (Имена) в режиме ожидания.

Фиксированный набор: (требуется PIN2 код), вы можете установить возможность осуществления звонков с вашего телефона только по определенным номерам.

Изменить пароль: Вы можете установить новый код на PIN1, PIN2 и пароль телефона.

Заводские установки: Вы можете сбросить настройки телефона к первоначальному виду. Пароль по умолчанию "1122"

9.5. Мультимедиа

9.5.1. Фотокамера

Камера Вашего телефона позволяет делать снимки с разрешением 1600 X 1200.

Вы можете снимать, сохранять и пересылать снимки другим людям, устанавливать их в качестве обоев. Вы можете снимать, сохранять и пересылать снимки другим людям. Фотографии создаются в формате JPEG.

Снимок: Нажмите левую программную клавишу для создания снимка.

Просмотр: Здесь хранятся снимки сделанные ранее.

Параметры: Установите параметры съемки.

Также вы можете задать размер снимка, выставить баланс белого, поменять сцену, добавить эффекты, определить место хранения снимков.

9.5.2. Фотоальбом

Вы можете просмотреть свои снимки, отсортировать в нужном порядке, установить снимок на дисплей, удалить, переименовать.

9.5.3. Видеокамера

Установите параметры съемки, добавьте различные эффекты и снимайте видео на Ваш телефон.

9.5.4. Видеоальбом

Просмотр ваших видеороликов, нажмите клавишу "*" для переключения в полноэкранный режим и обратно.

9.5.5. Аудио плеер

Используйте Ваш телефон как музыкальный плеер. Вы можете предварительно записать ваши любимые композиции как в память телефона, так и на карту памяти.

9.5.6. Диктофон

Вы можете использовать свой телефон для записи разговора. Укажите в настройках место хранения файлов и формат. Вы также можете отправлять свои записи по MMS.

9.6. Развлечения

Вы можете устанавливать различные JAVA приложения на свой телефон или поиграть в игры в свободное время.

Наиболее популярный способ загрузки JAVA приложений – через интернет. На мультимедиа портале wap.fly-phone.ru доступно большое количество Java приложений.

9.7. Приложения

Календарь: После выбора этого пункта меню, вы увидите календарь на текущий месяц.

С помощью навигационных клавиш выберите нужную дату и нажмите левую клавишу меню – Опции, чтобы открыть меню, в котором вы можете просмотреть сохраненные ранее дела или добавить новое

Задачи: Хорошая память – залог успеха. Записывайте здесь, все, что Вам нужно сделать и вы останетесь довольны.

Будильник: Вы можете установить до 3 будильников которые будут вас оповещать ежедневно, еженедельно, в заданный день.

Мировое время: Просмотр времени в различных городах.

Калькулятор: Вас никогда не обсчитают в магазине или на рынке, если вы воспользуетесь встроенным калькулятором. Калькулятор поддерживает основные математические функции, а также имеет встроенную память..

Конвертер единиц: Позволяет в цифровом выражении конвертировать различные величины.

Конвертер валют: Укажите здесь обменный курс Вашей валюты и вы сможете быстро переводить нужное вам количество денежных средств.

Электронные книги: Вы можете читать файлы на экране Вашего телефона. Запишите соответствующие файлы в память телефона и читайте, когда появляется необходимость.

9.8. Услуги

STK: Данная функция позволяет с помощью запросов отображать на экране телефона различную информацию(новости, информацию о состоянии счета и пр). В случае поддержки вашим оператором данной функции в меню телефона появится дополнительный пункт меню. Свяжитесь с вашим оператором для выяснения подробностей.

WAP: Ваш телефон поддерживает протокол беспроводного доступа (WAP). Вы можете просматривать адаптированные интернет страницы с помощью Вашего телефона без использования компьютера. Вы также можете посетить портал по адресу wap.fly-phone.ru где доступен большой выбор мультимедиа контента для вашего телефона.

Домашняя страница: Подключиться к домашней странице.

Закладки: Вы можете добавлять понравившиеся страницы в список избранных. В этом случае вам не придется каждый раз вводить адрес страницы, достаточно выбрать ее в списке избранных.

История: Отображаются ссылки, которые вы ранее открывали.

Ввести адрес: В этом подменю Вам необходимо ввести адрес, который вы хотите открыть на своем телефоне.

9.9. Мои файлы

Для просмотра файлов и папок в памяти телефона или на карте памяти выберите Диспетчер файлов. Здесь Вы сможете переименовывать, удалять, сортировать файлы, создавать папки.

10. Работа с текстом

Когда вам приходится вводить различные слова при написании сообщении, имен контактов, вы можете использовать простой набор, а также Словари. При использовании словарей вам необходимо только набрать фразу и выбрать подходящую. При этом Вам необходимо нажимать на клавиши только один раз.

Использование словарей

Когда вы пользуетесь словарем, Вам надо вводить начало фразы, окончание Вы можете взять из словаря. Клавишами вверх, вниз вы можете выбрать необходимое вам слово из представленных, для завершения ввода, нажмите ОК.

Простой ввод

Каждая клавиша содержит несколько букв. Вам необходимо будет неоднократно нажимать на клавишу для выбора нужной буквы.

Цифровой ввод

Для ввода цифр в данном режиме нажимайте на соответствующие цифры.

11. Приложение I Устранение неполадок

Проблема	Решение
Телефон не включается	Проверьте уровень заряда батареи и если это необходимо, зарядите её. Попробуйте включить телефон во время подзарядки. Если телефон долгое время был отключен, батарея могла сильно разрядиться. В этом случае вы не сможете включить телефон даже если он подключен к зарядному устройству. Оставьте его в таком состоянии на некоторое время, и после того как батарея восстановится, она начнет заряжаться.
Батарея не заряжается	В этом случае есть три вероятные причины. 1) Возможно у вас сломалось зарядное устройство. Обратитесь в ближайший сервисный центр. 2) Возможно температура при которой заряжается телефон очень низкая или очень высокая. 3) Проверьте контакт зарядного устройства с сетью и телефоном, а так же контакт батареи.
Невозможно подключиться к сети оператора	Проверьте индикатор уровня сигнала. Если индикатор показывает отсутствие сигнала, возможно здание в котором вы находитесь поглощает его. Попробуйте проверить уровень сети в другом месте. Проверьте правильность установки SIM карты. Ваша SIM карта может быть не зарегистрирована в сети оператора.
Надпись на экране "Установите SIM-карту"	Убедитесь, что Ваша SIM-карта установлена правильно. Это сообщение так же может означать, что Ваша SIM-карта заблокирована сетью или повреждена. В таком случае, обратитесь к вашему оператору связи.
Надпись на экране "Введите PIN"	Введите правильный PIN-код вашей SIM-карты. Если вы не знаете этого пароля, свяжитесь с вашим оператором.
Телефон быстро разряжается	Если уровень сигнала слабый, телефону необходимо затрачивать больше энергии и чаще искать сеть. Поэтому батарея разряжается намного быстрее. Замените батарею на новую.
Надпись на экране "Введите PUK"	Если Вы введете неверный PIN-код три раза подряд, Ваша SIM-карта заблокируется. В данном случае, вам необходимо ввести PUK-код. Если Вы не знаете ваш PUK-код, обратитесь к оператору связи.

Приложение I

Невозможно добавить запись в телефонную книгу	В памяти телефона или SIM-карты больше не свободного места. Удалите некоторые неиспользуемые записи и попробуйте еще раз
Голос плохого качества, слышится свое эхо или мешающий разговор шум	Закончите разговор и повторите набор номера еще раз. Попробуйте поменять ваше местоположение.

12. Приложение II Глоссарий

СВ

Широковещательные текстовые сообщения с информацией о дорожном движении или погоде.

DTMF(Тональный набор)

Тип сигнального набора, используемый для автоматического банкинга или удаленного управления устройствами через телефон.

Международный индикатор

Для правильного набора международного номера, добавляйте символ «+» перед ним.

Оператор сотовой связи

Ваш сотовый телефон не может работать без зарегистрированной SIM-карты. Ее выдает компания, которая называется оператором сотовой связи.

PIN-код (Персональный идентификационный номер)

Этот пароль защищающий информацию вашей SIM-карты. Он предоставляется оператором связи. PIN-код состоит от 4х до 8ми цифр, и при необходимости, может быть изменен..

PIN2-код

Этот пароль защищает специальные разделы вашей SIM-карты. В некоторых странах PIN2-код может не предоставляться операторами связи.

PUK-код (Персональный код разблокировки)

Этот пароль необходим, чтобы разблокировать SIM-карту. Он предоставляется оператором связи.

Роуминг

Роуминг позволяет вам использовать ваш телефон с вашим номером в других сетях.

SIM-карта

SIM-карта – это электронный чип, содержащий информацию о подключенных услугах, паролях и некоторую личную информацию.

SMS (Сервис коротких сообщений)

Отправка и получение текстовых сообщений происходит через GSM сеть и центр SMS сообщений. Данная услуга, должна поддерживаться вашим оператором связи.

WAP

Это протокол связи, специальным образом разработанный для мобильных телефонов. С помощью него, мобильное устройство может быстро и удобно выйти в интернет.

Внимание!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение телефона без предварительного уведомления.

Несоблюдение данной инструкции может привести к выходу телефона из строя и снятию его с дальнейшего гарантийного обслуживания.

13. Список авторизованных сервисных центров Fly

Полный список авторизованных сервисных центров Fly также доступен на сайте www.fly-phone.com.

Россия

Город	Название АСЦ	Классификация	Адрес	Контактный телефон
Абакан	"Дивком"	сервисный центр	ул.Комсомола, 35	(3902) 22-82-43
Абакан	"Про - Сервис"	приемный пункт	ул.Маршала Жукова, 24	(3902) 22-73-96
Анапа	"Сота - Сервис"	сервисный центр	ул.Новороссийская, 120А	(86133) 3-18-13
Архангельск	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Вологодская, 8	(911) 562-60-30
Астрахань	CPS-Астрахань	сервисный центр	ул.Бабушкина, 3, оф.20	(8512) 44-73-55
Барнаул	"Про - Сервис"	сервисный центр	пр-кт Ленина, 189	(3852) 77-87-98
Барнаул	"МобилЭнд"	сервисный центр	ул.Ленина, 106, оф.512	(3852) 77-92-62
Белгород	"Про - Сервис"	приемный пункт	ул.Пушкина, 67	(4722) 36-29-62
Бийск	"Мобилайн - Сервис"	сервисный центр	ул.Мерлина, 2, кв.22	(3854) 24-09-67
Благовещенск	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Зейская, 136, оф. 208	(4162) 22-19-89
Брянск	ИП Андриюшин Д.В.	сервисный центр	ул.Куйбышева, 19	(4832) 51-01-99
Брянск	"Сотосервис"	сервисный центр	ул.Красноармейская, 154. ТЦ "Александра", 2 корпус, 2 этаж	(4832) 33-41-44; 37-04-03
Брянск	"Про - Сервис"	сервисный центр	пер.Канатный, 5	(4832) 74-12-11
Бугульма	CPS-Бугульма	сервисный центр	ул.Советская, 56	(85514) 3-40-85
Великий Новгород	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Духовская, 23	(8162) 76-61-95
Владивосток	"Про - Сервис"	сервисный центр	Карл Либкнехт, 11	(4232) 20-66-00
Владивосток	"Про - Сервис"	приемный пункт	ул.Фокина, 27	(4232) 30-02-53
Владимир	"Про - Сервис"	приемный пункт	Большой пр-д, 16А	(4922) 37-68-46
Волгоград	"Каро - Сервис"	сервисный центр	пр.Ленина, 89	(8442) 98-50-77
Волгоград	CPS-Волгоград	сервисный центр	ул.Мира, 8	(8442) 38-86-05
Волгоград	"Скала - Телеком"	сервисный центр	ул.Профсоюзная, 15В	(8442) 94-33-98
Волгоград	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Мира, 2	(8442) 38-82-32, 38-82-56
Вологда	Smile - Mobile	сервисный центр	ул.Связи, 3	(8172) 24-65-00; 24-26-62
Вологда	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Батюшкова, 11, офис 416	(8172) 50-52-52, доб. 41452
Воронеж	"Гаджет-Сервис"	приемный пункт	пл.Ленина, 15	(4734) 72-70-45

Список авторизованных сервисных центров Fly

Воронеж	"Гаджет-Сервис"	сервисный центр	ул.9 Января, 68	(4734) 39-55-47
Воронеж	"Доктор - Сервис"	сервисный центр	ул.Плехановская, 44	(4732) 77-44-55; 59-77-99; 77-00-13
Воронеж	CPS-Воронеж	сервисный центр	ул.Фр. Энгельса, 60	(4732) 59-75-98
Воронеж	ОАО Орбита - сервис	сервисный центр	ул.Донбасская, 1	(4732) 52-05-44
Воронеж	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Фридриха Энгельса, 52	(4732) 20-48-83, 20-48-76
Екатеринбург	"Гаджет-Сервис"	сервисный центр	ул.Щорса, 7	(343) 254-51-93
Екатеринбург	"Мобифон - Трэйд"	сервисный центр	ул.Шейнкмана, 57	(343) 269-00-49; 215-14-54; 215-13-11
Екатеринбург	CPS-Екатеринбург	сервисный центр	ул.8 Марта, 99	(343) 257-44-62
Екатеринбург	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Ленина, 38А	(3432) 379-20-20
Иваново	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Красногвардейская, 5, офис 36	(4932) 35-30-59, 30-70-53
Иваново	CPS-Иваново	сервисный центр	ул.Громобоя, 18	(4932) 41-20-52
Ижевск	"Т - Сервис" ("Креско - Ижевск")	сервисный центр	ул. Вадима Сивкова, 152	(3412) 50-24-05
Ижевск	"Про - Сервис"	приемный пункт	ул.Ленина, 7	(3412) 51-45-80
Иошкар-Ола	"Про - Сервис"	приемный пункт	ул.Зарубина, 12А	(8362) 42-57-20
Иркутск	"Гаджет-Сервис"	сервисный центр	ул.Ядринцева, 1А/2	(3952) 33-09-47
Иркутск	"Хайтэк - Иркутск"(ИП Козоногова)	сервисный центр	ул.Карла Маркса, 30, оф.73	(3952) 20-33-57
Иркутск	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Российская, 19Б	(3952) 20-21-44
Иошкар-Ола	Smile - Mobile	сервисный центр	ул.Советская, 106, оф.16	(8362) 31-11-60
Казань	"Гаджет-Сервис"	сервисный центр	ул.Адмиралтейская, 3	(843) 557-55-86
Казань	"Гаджет-Сервис"	приемный пункт	ул.Декабристов, 114	(843) 543-46-04
Казань	"Ладифон"	сервисный центр	ул.Гвардейская, д. 16 А	(843) 295-64-24
Казань	CPS-Казань	сервисный центр	пр-т Ямашева, 15/61	(843) 290-08-14
Казань	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Левобулачная, 24	(8432) 526-03-31, 526-03-39
Калининград	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул. Мусоргского, 10, 2 этаж, павильон 257	(4012) 50-85-05, доб. 44468

Список авторизованных сервисных центров Fly

Калуга	"Про - Сервис"	приемный пункт	ул.Московская, 184А	(4842) 78-34-73
Кемерово	"Сервис - Сота Кузбасс"	сервисный центр	ул.Красноармейская, 144	(3842) 58-60-55
Кемерово	"Про - Сервис"	сервисный центр	пр.Октябрьский, 53/2,офис 701	(3842) 35-13-36
Киров	"Радиотехник - Сервис"	сервисный центр	ул.Ленина, 129-а	(8332) 37-63-70
Киров	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Дрелевского, 26Б	(8332) 69-06-27
Комсомольск-на-Амуре	"Про - Сервис"	приемный пункт	ул.Ленина, 39, офис 11	(4217) 41-00-77, доб. 89095
Кострома	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Советская, 107А	(4942) 42-00-71; 39-15-20
Краснодар	"Гаджет-Сервис"	приемный пункт	ул.Калинина, 337А	(861) 274-50-77
Краснодар	"Гаджет-Сервис"	приемный пункт	ул.Карасунская, 86	(861) 251-21-16
Краснодар	"Гаджет-Сервис"	сервисный центр	ул.Северная, 378	(861) 274-50-77
Краснодар	"Мега - Телеком"	сервисный центр	ул.Трамвайная, 2	(861) 219-36-77
Краснодар	"Скала - Телеком"	сервисный центр	ул.Октябрьская, 72Д	(861) 262-47-99
Краснодар	"Ладифон"	сервисный центр	ул.Красная,158	(861) 253-50-30
Краснодар	"Техносервис"	сервисный центр	ул.Чекистов, 38, оф.147	(861) 273-68-56
Краснодар	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Ставропольская, 234	(861) 233-59-05, 233-76-74
Красноярск	"Гаджет-Сервис"	приемный пункт	ул.Воронова, 14/2	(3912) 33-88-55
Красноярск	"Гаджет-Сервис"	приемный пункт	ул.Дубровинская, 100	(3912) 33-88-55
Красноярск	"Гаджет-Сервис"	приемный пункт	ул.Маркса, 139	(3912) 33-88-55
Красноярск	"Гаджет-Сервис"	сервисный центр	ул.Полтавская, 38	(3912) 33-88-55
Красноярск	CPS-Красноярск	сервисный центр	ул.Ленина, 128	(3912) 21-16-11
Красноярск	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Кирентского, 89	(3912) 90-04-01
Курган	"Товарищество предпринимателей"	сервисный центр	ул.Красина, д. 41	(3522) 45-87-54
Курск	"Про - Сервис"	приемный пункт	пр.Кулакова, 43	(4712) 37-70-50
Липецк	CPS Липецк 2	сервисный центр	ул.Космонавтов 6	(4742) 34-01-01
Липецк	CPS-Липецк	сервисный центр	ул.Советская, 66	(4742) 77-74-56
Липецк	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Студеновская, 7	(4742) 72-80-90

Список авторизованных сервисных центров Fly

Магнитогорск	"Сервисный центр"	сервисный центр	пр-т Ленина 82, помещение №2	(3519) 28-82-66
Магнитогорск	Smile - Mobile ("Мир Связи")	сервисный центр	пр.Ленина, 37	(3519) 20-82-71
Магнитогорск	"Про - Сервис"	приемный пункт	ул.Калинина, 4	(3519) 23-11-89
Махачкала	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Даходаева, 3	
Москва	"СРС-Технический Центр"	сервисный центр	Шелепихинская наб, 18	(495) 797-34-34
Москва	"Гаджет-Сервис"	приемный пункт	Багратионовский пр, 7, ТК «Горбушкин двор»	(495) 737-92-52
Москва	"Гаджет-Сервис"	приемный пункт	Новинский б-р, 12	(495) 290-34-22
Москва	"Гаджет-Сервис"	приемный пункт	Орликов пер, 6, кор.1	(903) 759-39-66
Москва	"Гаджет-Сервис"	сервисный центр	ул.Садовая-Кудринская, 20	(495) 933-00-01, доб. 4010
Москва	"Ладофон"	приемный пункт	Даев переулок, 33	(495) 207-71-97
Москва	"Ладофон"	сервисный центр	ул.Авиамоторная, 44/2	(495) 981-45-92; 981-45-93
Москва	"Про - Сервис"	приемный пункт	пл. Тверской заставы, Владение 3, м. Белорусская	(495) 771-73-26
Москва	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Бумажный проезд, 14, стр.2	(495) 771-73-10
Москва	"Про - Сервис"	приемный пункт	ул.Новослободская, 62, корп. 19	(495) 771-73-26
Москва	"Смайл - Мобайл"	сервисный центр	Внутренний проезд, 8, стр.14	(495) 225-96-92
Москва	ИП Косов С.В.	сервисный центр	ул.Новослободская, 20, стр.6	(495) 585-43-75; 258-75-93
Москва	"Смайл - Мобайл"	приемный пункт	1-ый Смоленский пер.,22/10	(495)660-15-11
Москва	"Смайл - Мобайл"	приемный пункт	Чонгарский бул.,10,стр.1	(495)660-15-11
Мурманск	"Про - Сервис"	приемный пункт	ул.Ленина, 80	(1522) 45-59-94
Набережные Челны	"Про - Сервис"	приемный пункт	бул.Энтузиастов, 1/12	(8552) 39-68-25
Набережные Челны	"Элекам - Сервис плюс"	сервисный центр	пр.Хасана Туфана, 5/129	(4/09)(8552) 38-12-51; 38-12-46
Нижний Новгород	"Гаджет-Сервис"	приемный пункт	ул.Бекетова, 13К	(8312) 33-62-66
Нижний Новгород	"Гаджет-Сервис"	сервисный центр	ул.Горького, 65А	(8312) 33-62-66

Список авторизованных сервисных центров Fly

Нижний Новгород	"Доктор Сервис 52"	сервисный центр	ул.Белинского, 62, оф.3	(8312) 78-48-58; 78-48-59
Нижний Новгород	"СМТЕЛ - Н-Н"	сервисный центр	ул.Армавасская, 3	(8312) 16-62-76
Нижний Новгород	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Литвинова, 74, корпус 31, 2 этаж	(8312) 20-08-99
Новокузнецк	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Ушинского, 7	(3843) 46-15-05
Новоросийск	"Скала - Телеком"	сервисный центр	пр.Ленина, 25	(8617) 71-61-60
Новосибирск	"Гаджет-Сервис"	сервисный центр	п-кт Карла Маркса, 13	(383) 346-35-13
Новосибирск	"Доктор - Сервис"	сервисный центр	ул.Б. Хмельницкого, 60	(383) 271-67-67
Новосибирск	"Сервис - Сота"	сервисный центр	пр-т Димитрова, 17	(383) 221-80-21; 221-15-17; 221-89-70
Новосибирск	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Вертовская, 42	(383) 361-09-24
Новосибирск	"Про - Сервис"	приемный пункт	ул.Мичурина, 12А	(383) 220-73-57
Омск	"Инфорсер - Трейд"	сервисный центр	ул.Гагарина, 8/2	(3812) 27-88-97; 24-39-38
Омск	"Про - Сервис"	сервисный центр	пр.К.Маркса, 71	(3812) 45-11-45; 8(913) 630-41-82
Омск	CPS-Омск	сервисный центр	ул.Гагарина, 4	(3812) 93-52-73; 24-93-93; 24-96-65
Орел	"Феникс - Электроникс"	сервисный центр	ул.8 Марта, 25	(4862) 40-86-81; 40-86-82
Орел	"Про - Сервис"	приемный пункт	ул. Набережная Дубровинского, 60	(4862) 42-75-04
Оренбург	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Кирова, 25	(3532) 77-58-39
Оренбург	CPS - Оренбург	сервисный центр	ул.8-го Марта, 25	(3532) 77-61-58
Пенза	"Средства Связи"	сервисный центр	ул.Московская, 100, 2 этаж	(8412) 56-56-30
Пенза	CPS - Пенза	сервисный центр	ул.8 Марта, 17/198	(8412) 64-72-96
Пенза	"Про - Сервис"	приемный пункт	ул.Карпинского, 2, офис 6	(8412) 48-09-33
Пермь	"Контакт"	сервисный центр	ул.Большевикская,84	(342) 219-60-70; 219-64-79
Пермь	Smile - Mobile	сервисный центр	ул.Тургенева, 23	(3422) 62-50-57
Пермь	"Про - Сервис"	сервисный центр	бул. Гагарина, 58А	(342) 248-49-69
Петрозаводск	Smile - Mobile	сервисный центр	пр.Первомайский, 20	(8142) 70-70-08

Список авторизованных сервисных центров Fly

Петрозаводск	"Про - Сервис"	приемный пункт	ул.Антикайна, 34	(8142) 77-31-09.
Петропавловск-Камчатский	"Про - Сервис"	приемный пункт	ул.Ленинградская, 33 А	(4152) 46-88-52
Псков	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Яна Фабрициуса, 11	(8112) 12-25-12, 12-25-25
Псков	"Телфо"	сервисный центр	ул.Профсоюзная, 3	(8112) 79-31-80
Пятигорск	"Кавказ GSM - Сервис"	сервисный центр	ул.Комарова 5/ Козлова 41	(8793) 39-51-51
Пятигорск	CPS-Пятигорск	сервисный центр	ул.Крайнего, 45	(8793) 39-08-22
Пятигорск	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Орджоникидзе, 11/3	
Россошь	ИП Давыдченкова Л.Н.	сервисный центр	ул.Пролетарская, 88	(473) 96-280-66
Ростов	"Гаджет-Сервис"	сервисный центр	ул.Станиславского, 120/10	(863) 240-22-44
Ростов-на-Дону	"Вольта - Сервис"	сервисный центр	ул.Семашко, 25	(863)269-80-40
Ростов-на-Дону	"Ладифон"	сервисный центр	ул.Социалистическая, 73/70, литер А	(863) 299-02-23
Ростов-на-Дону	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Варфаломеева, 364	(863) 227-62-02, 227-62-03
Ростов-на-Дону	"Сити-Сервис"	сервисный центр	пр.Чехова,71	(8632) 50-10-88
Ростов-на-Дону	"Доктор-Сервис 61"	приемный пункт	пр-кт Буденновский, 12, корп.А	
Ростов-на-Дону	Smile - Mobile	сервисный центр	ул.Красноармейская, 3Б	(632) 67-01-61
Ростов-на-Дону	"Скала - Телеком"	сервисный центр	ул.Баумана, 6/8А	(863) 200-17-70
Рязань	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Кудрявцева, 66	(4912) 24-91-73
Рязань	CPS-Рязань	сервисный центр	Московское шоссе, 20	(4912) 34-88-78
Рязань	"Азбука - Морзе"	сервисный центр	ул.Маяковского, 49	(4912) 24-69-93
Самара	"Гаджет-Сервис"	приемный пункт	ул.Дачная, 2	(846) 959-24-64
Самара	"Гаджет-Сервис"	сервисный центр	ул.Кирова, 240	(846) 959-24-64
Самара	"Ладифон"	сервисный центр	ул.Молодгвардейская, 33, литер АА1	(846) 229-69-01
Самара	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Коммунистическая, 27	(846) 266-54-46
Санкт-Петербург	"CPS-Neva"	сервисный центр	Большой пр. П.С, 57/1	(812) 380-93-93
Санкт-Петербург	"Гаджет-Сервис"	сервисный центр	6 линия В.О, 27А	(812) 703-76-22

Список авторизованных сервисных центров Fly

Санкт-Петербург	"Гаджет-Сервис"	приемный пункт	Проспект Испытателей, 6, к.1	(812) 703-76-22
Санкт-Петербург	"Гаджет-Сервис"	приемный пункт	проспект Просвещения, 30, к.1	(812) 703-76-22
Санкт-Петербург	"Гаджет-Сервис"	приемный пункт	Столярный пер, 18/69	(812) 703-76-22
Санкт-Петербург	"Гаджет-Сервис"	приемный пункт	ул.М.Казакова, 40	(812) 703-76-22
Санкт-Петербург	"Гаджет-Сервис"	приемный пункт	ул.Рубинштейна, 29/28	(812) 703-76-22
Санкт-Петербург	"Гаджет-Сервис"	приемный пункт	ул.Савушкина, 9	(812) 703-76-22
Санкт-Петербург	"Гаджет-Сервис"	сервисный центр	ул.Садовая, 56	(812) 703-76-22
Санкт-Петербург	"Доктор - Сервис СПб"	сервисный центр	Ждановская наб, 7, офис 8	(812) 320-80-20; 235-11-69
Санкт-Петербург	"Ладофон"	сервисный центр	ул.2-я Красноармейская, 6	(812) 325-08-11
Санкт-Петербург	"Ориента-Сервис"	сервисный центр	Александровский парк, 5, оф.102	(812) 346-60-90
Санкт-Петербург	"Про - Сервис"	приемный пункт	Комендантский пр, 12/1	(812) 449-09-84
Санкт-Петербург	"Телефорум"	приемный пункт	ул.Садовая, 27/9 ст. метро Садовая	(812) 319-41-75
Санкт-Петербург	"Ориента-Сервис"	приемный пункт	Сенная пл., 11, пав.23Г	(812)310-57-08
Санкт-Петербург	"Ориента-Сервис"	приемный пункт	пр.Просвещения, 19, ТК "НОРД"	(812)333-31-21
Санкт-Петербург	"Про - Сервис"	сервисный центр	Васильевский остров, Средний пр, 36/40	(812) 449-09-84
Санкт-Петербург	"Про - Сервис"	приемный пункт	ул.Гороховая, 54	(812) 449-09-84.
Саратов	Smile - Mobile (ООО Радио-точка)	сервисный центр	ул.Большая Садовая, 239, оф.603	(8452) 48-99-66
Саратов	Smile - Mobile (ООО Радио-точка)	приемный пункт	ул.Посадского, 272	(8452) 48-99-66
Саратов	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Большая Казачья, 59/65	(8452) 27-73-56
Северо-уральск	"Мобифон - Трэйд"	приемный пункт	ул.Комсомольская, 13	(908) 6382966
Смоленск	GCS "Доктор-Сервис"	сервисный центр	пр-т Гагарина 10/2, Гамаюн, 3 этаж	(4812) 385155
Смоленск	"Про - Сервис"	приемный пункт	ул.Ново-Ленинградская, 11, ТД "Наташа", пав. 9	(4812) 32-96-11

Список авторизованных сервисных центров Fly

Ставрополь	"Гаджет-Сервис"	сервисный центр	ул.Ленина, 351	(8652) 37-15-63
Ставрополь	"Мобайл - Сервис"	сервисный центр	ул.Карла Маркса, 59	(8652) 26-85-45
Ставрополь	ИП Козин ("Мобильный Мир")	сервисный центр	ул.Доваторцев, 19	(8652) 74-19-44
Сургут	"Мобайл - Сити"	сервисный центр	ул.Майская, 14	(3462) 24-21-51
Сургут	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Быстринская, 20/3	(3462) 23-70-05; 23-70-06
Сыктывкар	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Карла Маркса, 191, 1 этаж	(8112) 24-51-10
Таганрог	"Доктор-Сервис 61"	сервисный центр	ул.Биржевой спуск, 86.	(8634) 32-43-24
Тамбов	"Про - Сервис"	приемный пункт	бул.Энтузиастов, 1Г	(4752) 58-00-00; 58-16-70
Тверь	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Малая Самара, 2	(4822) 77-00-31
Тверь	Трест-69 (ООО Голубой Экран"	сервисный центр	ул.Победы, 11	(4822) 76-43-76
Тверь	Трест-69 (ООО Голубой Экран"	сервисный центр	ул.Горького, 33	(4822) 55-76-36
Тольятти	"Про - Сервис"	приемный пункт	остановочный комплекс "Южное шоссе"	(8482) 21-65-63
Томск	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Розы Люксембург, 19	(3822) 51-72-75
Тула	CPS-Тула	сервисный центр	пр-т.Ленина, 77, офис 601	(4872) 36-15-40
Тула	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Союзная, 11Г	(4872) 27-23-98
Тюмень	"Сотовик"	сервисный центр	ул.Республики, 143	(3452) 31-09-17
Тюмень	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Свердлова, 5, корпус 1	(3452) 52-20-56
Ульяновск	"Ульяновск-GSM"	приемный пункт	ул.Л.Толстого, 38	(8422) 42-42-42, доб.306; 95-59-29
Ульяновск	CPS-Ульяновск	сервисный центр	ул. Гончарова, 23, 2 этаж	(8422) 41-74-70
Уфа	"Про - Сервис"	сервисный центр	пр.Октября, 11/127	(3472) 92-40-61
Уфа	CPS-Урал	сервисный центр	ул.Кольцевая, 43	(3472) 91-25-25; 42-64-17
Уфа	"Сервисный центр"	сервисный центр	ул.Харьковская, 103	(347) 228-68-16
Хабаровск	"СМТЕЛ-Хабаровск"	сервисный центр	ул.Панькова, 20	(4212) 75-20-40, доб. 111
Хабаровск	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Волочаевская, 123	(4212) 41-00-71; 41-00-77
Чебоксары	"Альфа - Коннект"	сервисный центр	ул.К. Воробьевых, 10	(8352) 62-77-11
Чебоксары	"Про - Сервис"	приемный пункт	бул.Купца Ефремова, 3, офис 211	(8352) 62-11-22

Список авторизованных сервисных центров Fly

Челябинск	"Сервисный центр"	сервисный центр	пр. Победы, 172	(351) 790-52-66
Челябинск	CPS-Челябинск	сервисный центр	ул.Российская, 43	(351) 790-93-11; 790-93-23
Челябинск	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Каслинская, 32	(351) 247-44-70
Череповец	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Ленина, 39А	(8202) 60-33-50, доб. 44517, 41504
Якутск	"НК - Сервис"	сервисный центр	ул.Петра Алексеева, 73	(4112) 43-37-59
Ярославль	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Некрасова, 39А	(4852) 40-64-46
Ярославль	CPS-Ярославль	сервисный центр	пр-т.Октября, 31	(4852) 72-02-95

Казахстан

Город	Название АСЦ	Классификация	Адрес	Контактный телефон
Актобе	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул. Абулхаир-хана, 64	(3132) 52-40-42
Алматы	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул. Розыбакиева, 376	(327) 263-72-75; 263-72-76
Астана	"Про - Сервис"	сервисный центр	мкр Аль-Фараби, ул. Г.Мустафина, 81/1, блок 3	(3172) 44-77-55-58-573; 44-77-55-58-574
Караганда	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул. Нуржана Абдирова, 51	(3212) 50-10-71; 50-10-81
Шымкент	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул. Тауке-хана, д.бн.	(3252) 55-89-30

Беларусь

Город	Название АСЦ	Классификация	Адрес	Контактный телефон
Минск	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул. Сурганова, 27, оф.1, станция метро "Академия наук"	(37517) 292-46-05

Латвия

Город	Название АСЦ	Классификация	Адрес	Контактный телефон
Рига	"Про Сервис"	сервисный центр	пр. Саванорю, 1	(5) 201-11-11

Список авторизованных сервисных центров Fly

Украина

Місто	Адреса СЦ	Контактний телефон	Найменування компанії
Вінниця	пр-т. Юності, 18	(0432) 43-50-56	"Інек-В"
Дніпропетровськ	пр-т. К.Маркса, 57	(0562) 320-622	"Алло"
Дніпропетровськ	пр-т. К.Маркса, 79	(0562) 311-659	"Cellworks" / ЧП Козлова Л.Л.
Донецьк	вул.Челюскінців, 157	(062) 381-06-90	"I.Com.Service"/ СПД Зотов А.С.
Запоріжжя	пр-т. Леніна, 145-В	(0612) 12-22-02, 20-08-09	"Юпітер" / ЧП"Бондарь Ю.А.
Івано-Франківськ	вул. Красовського, 1	(0342) 55-95-86	"Астер"
Кіровоград	пр-т.Комуністичний, 1	(0522) 24-96-47	СЦ"Оптон"
Каменець-Подільський	пр-т. Грушевського, 46	(03849) 3-95-30	"Парітет"/ЧП Годоба С.Ф.
Київ	Русанівська набережна, 8	(044) 555-79-49, 555-89-19	"Равіс"
Київ	вул. Щусева, 10	(044) 251-29-67	"Соніко Україна"
Краматорськ	вул. Соціалістична, 51	(0626) 41-45-00	"Талісман"
Кременчук	вул. Халаменюка, 14	(053) 679-31-70	"Телефончик"
Кривий Ріг	вул. Косіора, 4	(056) 492-23-38	"ProCent" / ЧП Фадеєв
Луганськ	вул. 16 лінія, 7	(0642) 42-03-05	ООО "Міртекс Компані"
Луцьк	вул. Київський Майдан, 3	(0332) 24-13-39	"Евант"
Львів	вул. Кульпарківська, 59	(0322) 97-71-50	"Менс-Сервіс"
Маріупіль	вул.Енгельса,32	(0629) 534-716	"Мир Связи" / СПД "Гмыря А.В"
Миколаїв	вул. Декабристів, 23-В	(0512) 58-05-02	"Роксолана"
Мукачеве	пл. Миру, 7	(0313) 12-21-83	"Люкссот" / ЧП "Голперт"
Одеса	вул. Новоцепной ряд,2	(048) 728-93-11	"Реком Сервіс"
Полтава	пл. Незалежності, 1-В	(0532) 50-67-50	"Айкон-Сервіс"
Рівне	вул. Драгоманова 11	(036) 226-68-67	"Менс"
Севастополь	вул.Генерала Петрова 3	8 (050) 331-13-30	"Центр-Сервіс-Ком"
Севродонецьк	вул. Маяковського, 13	(06452) 430-30,422-41	"Севродонецькра-

Список авторизованных сервисных центров Fly

			диотехника"
Сімферополь	пр. Кірова, 34-В	(0652) 51-13-88	"Свіфт"
Харків	вул.Пушкінська 32	8(050) 323-16-16	ЧП "Сотел"
Суми	вул.Червоногвардійська, 25	(0542) 37-25-50	"Проф-тел"/ЧП"Пономаренко О.Н."
Суми	вул. Соборна,32	(0542) 37-17-12	"Сотік"/СПД"Погасий Л.В."
Тернопіль	вул. Стаднікової, 1	(035) 243-42-27	"Евант"
Харків	вул. Чернишевського, 1	(057) 706-03-61	"М-Сервіс" / СПД "Михайлюта Д.А."
Херсон	вул. Держинського,1	(0552) 42-30-77	СЦ"Техномастер" /ЧП"Укр-Треїдинг"
Хмельницький	вул. Толстого, 1/1	(0382) 79-58-86	"Менс"
Хмельницький	вул. Проскурівська, 16	(0382) 70-02-33	СЦ"М-Сервіс" /СПД"Казмірчук "
Хмельницький	вул. Подільская,10	(0382) 70-10-83	"Мир Связи" / ЧП"Гурская Т.А."
Черкаси	вул.Одеська 8 корпус 41 оф.803	(0472) 56-26-26	СЦ"SoTos"
Чернівці	вул. Головна,27	(0372) 57-37-32	Интерком-Чернівці /ЧП Ряполова Л.М.
Чернігів	вул. Мстиславська,28-А	(0462) 61-45-86	СЦ"ЮкаСервіс"/СПД" Жилияков В.Б."